

Recoverme

AZBox Me | AZBox miniMe



Als er een probleem optreedt tijdens het installeren van een firmware of update en u moet uw AZbox Me/miniMe herstellen, volg dan onderstaande stappen.

- 1 Zet de AZBox Me uit met de aan-/uitschakelaar (op de achterzijde);
- 2 Zet de BOOT-schakelaar aan de achterzijde van "Normal" naar "Recovery";
- 3 Schakel de AZBox Me met de aan-/uitschakelaar aan en druk op de power-knop (op het voorpaneel);
- 4 Wacht totdat op de display de melding "Done" wordt getoond;
- 5 Schakel de AZBox Me uit met de aan-/uitschakelaar;
- 6 Zet de BOOT-schakelaar terug van "Recovery" naar "Normal";
- 7 Sluit de AZBox Me aan op uw netwerk met een netwerkkabel;
- 8 Zet de AZBox Me aan met de aan-/uitschakelaar en druk op de power-knop aan de voorzijde;
- 9 Wacht totdat in de display van de AZBox Me, het IP adres van de ontvanger wordt getoond;
- 10 Type het IP adres van de ontvanger in uw favoriete Internet Verkenner;
- 11 Selecteer "firmware upgrade (BOOT 0)";
- 12 Klik op de nieuwe webpagina de optie "Bladeren" en selecteer de meest recente firmware (download vanaf www.azbox.com);
- 13 Na het selecteren van de firmware, klikt u op "upload";
- 14 Zodra de upload is voltooid, klikt u op het vakje "reboot" en vervolgens op "Flash";
- 15 Na het voltooien van deze procedure zal de AZBox automatisch opnieuw opstarten.

Smart Innovations Zutphen B.V.
Ravenstraatje 3
7201 DG Zutphen, Nederland
Tel: +31 (0)575 - 513 972
info@smartinnovations.nl
www.azbox.nl
www.azboxhd.eu